

## StarMax Support

- \* لطفا قبل از انتقال نرم افزار مطالب زیر را با دقت مطالعه کنید.
- \* برای داشتن شرینگ مطلوب و قابلیت های جدید همواره رسیور رو با آخرین نرم افزار به روز رسانی کنید.
- \* هر گونه تمدید اکانت توسط فروشنده‌ان هم فقط با نرم افزار آخر صورت بگیره. با آبدیت ها و ورژنهای قدیمی تحت هیچ عنوان اکانتی رو تمدید نکنید.

### ورود به سایت رسمی نرم افزاری ما

- A Series
  - [A5+ Full HD](#)
  - [A5 Full HD](#)
  - [A30 Power Full HD](#)
  - [A30 SADA Full HD](#)
  - [A20 Full HD](#)
  - [A100 Full HD](#)
- X Series
  - [X20 Super Full HD](#)
  - [X10 Beta Full HD](#)
  - [X100 Super Full HD](#)
  - [X100 ALFA Full HD](#)
- 1X1 Series
  - [1X1 Super Full HD](#)
  - [1X1 CXT + Full HD](#)
  - [1x1 CXT Full HD](#)

◦ دریافت لودر متناسب با نرم افزارهای جدید

◦ دریافت کanal ادیتور متناسب با نرم افزارهای جدید

◦ دریافت سافتکم

◦ کanal تلگرام ما

## StarMax Support

\* آموزش گرفتن بکاب کانال به دو روش معمولی ( حجم و مدت زمان زیاد) و کم حجم توسط USB و انتقال مجدد جهت استفاده آن در استارمکس های X & ALI\_A فول اچ دی:

### الف : روش معمول ( حجم و مدت زیاد):

نحوه بک آپ یا گرفتن فایل پشتیبان بر روی یو اس بی در این روش شامل چهار گزینه هست. که بسته به نیازتون میتوانید انجام بدید:

برای این کار ابتدا **USB** رو به رسیور متصل کنید و صبر کنید تا شناسایی بشه دکمه **USB** روی کنترل رو بزنید کمه زرد رو فشار بدید جدولی باز میشه که چهار گزینه رو مشاهده میکنید :

**1**- همه اطلاعات مورد نظر شما شامل تنظیم دیش و سوییچ.....که قبل ذخیره کردید بر روی **USB** ذخیره میشه. یوزر پسورد وای فای واینترنت و سیسیکم و... در این حالت ذخیره نخواهد شد. برای کسانی خوبه که اصلا آشنایی به تنظیمات بعد از ریست فکتوری ندارن و دغدغه تنظیم سوییچ و سرچ و تنظیم دیش و موتور .. دارن و مجبورا از نصب کمک بگیرن که با این کار دیگه هزینه نخواهند کرد این فایل به نام **دیتابیس ذخیره میشه**

**2**- فقط کانال ها و مسیرهاتون ذخیره میشه و نیاز دارید سوییچ و یوزالز و ... اصلا در این حالت ذخیره نخواهد شد. برای کسانی خوبه که میتوان بعدش یوزالز و سوییچ و تنظیمات اینترنت و... رو ذخیره کنن. این فایل به نام **کانال** ذخیره خواهد شد

**3**- همه پیج و کانالها و اطلاعات مسیرها و یوزالز و حتی سیسیکم و وای فای و... ذخیره میشه و به اصطلاح فایل **بوت ابگرید** بوجود میاد. **کاربرد و مصرف عادی** برای شما نداره و **توصیه نمیشه**

**4- فقط سافتكم ذخیره میشه.**

**توضیح :** نیازی نیست که از همه مراحل بکاب تهیه کنید بسته به نیاز و توانایی و مهارتی که در تنظیمات دارید یکی رو ذخیره کنید.

در مرحله 1 و 2 و 3 پس از انتخاب ابتدا کیبورد مجازی نشان داده میشه تا به دلخواه خودتون فایلی که ذخیره میشه رو ابتدا نامگذاری کنید. میتوانید اصلا نامگذاری هم

## StarMax Support

زنگی و دکمه آبی رو فشار بدید و صبر کنید تا بکاب گیری تموم شه و پیغام موفقیت رو ببینید.

### ب : روش کم حجم:

فلش مموری رو به رسیور وصل کنید صبر کنیدتا توسط رسیور شناسایی انجام بگیره

دکمه USB روی کنترل رو بزنید

اکنون دکمه SAT روی کنترل رو بزنید و بلا فاصله توسط دکمه های کنترل 1113 رو

زده و در کیبردی که نمایش داده میشه میتوانید اسم موردنظرتون

رو برای ذخیره انتخاب کرده و سپس دکمه آبی رو بزنید و چند ثانیه منتظر باشید تا  
اتمام کار.

- فقط کانال ها و مسیرهاتون ذخیره میشه و سوییچ و یوزالز و ... در این حالت  
ذخیره نخواهد شد. برای کسانی خوبه که میتوانن بعدش یوزالز و سوییچ و تنظیمات  
اینترنت و... رو ذخیره کنن. این فایل به نام کانال ذخیره خواهد شد

- این بکاب در کانال ادیتور جدید قابل شناسایی و اجرنیست

### \* استفاده از بکاب :

حالا این کار رو که انجام دادید و ( به هر روشی ) که دوست داشتید بکاب گرفتی برای  
استفاده از بکابتون فقط کافیه روی فایل بکابی که به اسم دلخواه ذخیره کردید دکمه  
اوکی رو فشار بدید و تایید کنید و صبر کنید تا انتهای کار و رسیور مجدد راه اندازی  
 بشه.

\*آموزش ارتقا و آبدیت نرم افزار توسط USB در استارمکس های ALI\_A & X\_Full Aj\_Di

ابتدا نرم افزار مختص به رسیور خودتون رو دانلود و از حالت فشرده خارج کنید و به  
فلش مموریتون منتقل کنید بعد دکمه USB روی کنترل رو بزنید. روی نرم افزار مورد  
نظر OK کنید و تایید و منتظر بمانید تا به روز رسانی انجام و رسیور یکبار به  
طور خودکار مجدد راه اندازی شه.

## StarMax Support

حالا رسیور رو ریست فکتوری (تنظیمات کارخانه) و حتماً یکبار از کلید پشت خاموش و روشن کنید

سپس بکاب جدیدتون که با پیج قبلی جستجو کردید رو منتقل کنید  
با کنترل از را دور با **F1 + 000** پیج رو فعال کنید.

حالا سایر تنظیمات دیگری که مد نظر دارید مانند : تنظیمات موتور / وایفای / اینترنت / سرور اینترنتی / شرینگ هوایی / سیسیکم / ساعت و زبان ..... رو انجام بدید  
حتماً بعد از تنظیمات فوق مجدداً رسیور رو از کلید پشت خاموش و روشن کنید.

خواهش‌ها از استفاده بکاب هایی که با جستجوهای قدیمی انجام دادید و یا دارید استفاده نکنید اطلاع دارید که در این چند مدت پکیج‌های معروف تغییرات فرکانسی و سیستمی زیادی در ماهواره‌های مختلف علی الخصوص یوتلسنت ۹ درجه و هاتبرد ۱۳ درجه و آسترا ۱۹ درجه و برخی ماهواره‌های دیگر داشتنند لذا با ریختن بکاب های قدیمی به مشکل خواهید خورد. این مشکلات شامل نداشتن صدا و یا نداشتن سرویس یا فقط رنگی بودن کانال‌های شرینگ بدون داشتن صدا و تصویر یا کند شدن عملکرد کنترل از راه دور و ذستگاه و.... خواهد بود.  
اما با این حال بهترین کار و توصیه ما سرج مجدد هست.

\* اما معرفی محصولات ارزان و اقتصادی ما :

استارمکس A5 سری اول : **6 ماه** اکانت رایگان فان کم گلوبال

استارمکس A5 سری جدید : **6 ماه** اکانت فان کم گلوبال + **12 ماه** اکانت رایگان

Max-SHare

استارمکس + A5 (پلاس) کارتون بنفسن : **15 ماه** اکانت رایگان فان کم گلوبال به همراه  
دانگل وایفای رایگان

استارمکس + A5 (پلاس) کارتون سبز : **6 ماه** اکانت رایگان فان کم به همراه دانگل  
وای فای رایگان

یعنی 4 محصول ارزان با قیمت‌های متنوع برای هر قشری و با حداقل درآمد رو تا این لحظه تقدیم شما کردیم تا قدرت خرید یک رسیور فول اچ دی ساده و ارزان اما با کیفیت و کارایی بالا رو داشته باشد

## StarMax Support

\*مدت زمان شرینگ هوایی و اینترنتی استارمکس:

# شرینگ هوایی رایگان یا SDS گلوبال که مختص دو تیونر ها می باشد دارای 15 ماه : با رساندن دیش دیتا به تیونر دوم و فعالسازی گزینه های آن تاریخ استارت خواهد خورد.

# شرینگ اینترنتی رایگان گلوبال یا G\_Sharely دارای 15 ماه

: با رساندن و فعالسازی گزینه اینترنت تاریخ استارت خواهد خورد.

\*آموزش فعال کردن شرینگ رایگان هوایی در استارمکس های دو تیونر

ALI\_A & X فول اج دی

ابتدا پچ جدید را دانلود کنید و به دستگاه انتقال دهید(مطابق دستوالعمل توصیه شده) توسط کنترل از راه دور :

F1 + 000

را بزید تا پچ فعال شود

F1 + 111

را زده و

(گزینه 5) SDS MODE

را انتخاب کنید

بعد وارد صفحه جدید میشوید بستگی به استفاده شما از مسیر دیتا یکی از مسیر ها رو انتخاب و تایید میکنید. از صفحه خارج شده و دستگاه رو یکبار از کلید پشت خاموش و روشن گنید

برای استفاده از شرینگ هوایی استفاده از دیش دیتا و تیونر 2 الزامی هست

توصیه ما برای هموطنان ایرانی ما مسیر دیتای مناسب و بدون دردسر بیلو 6 هست و سپس مسیرهای دیگر

\* آموزش فعال سازی شرینگ اینترنتی رایگان جی شیردر استارمکس های ALI\_A & X

فول اج دی

ابتدا پچ جدید را دانلود کنید و به دستگاه انتقال دهید(مطابق دستوالعمل توصیه شده) توسط کنترل از راه دور :

F1 + 000

را بزید تا پچ فعال شود

F1 + 111

## StarMax Support

روزده و گزینه اینترنت رو انتخاب کنید

F1+666

رو بزنید و سپس دکمه

F1

روزده و پیغامی که به شما داده شده رو تایید و سپس دکمه خروج روزده و مجدد  
تغییرات رو تایید و ذخیره کنید

تذکر: استفاده از اینترنت توسط استفاده از پورت لن / وای فای / مودم 3G / هات  
اسپیات (کلا به هر طریقی که میتوانید اینترنت رو به رسیور برسونید) الزامی هست  
با فعال شدن شرینگ اینترنتی کanal هایی که بازگشایی میشن رنگشونسبز میشه

\* آموزش فعال سازی شرینگ اینترنتی رایگان فان کم (جی شیر) در  
FOL AJ A5 & A5+

آبديت با آخرین نرم افزار

فعال کردن بچ با

F1 + 000

اتصال واي فاي به رسیور و برقراری اینترنت و گرفتن اي پي

فعال سازی گزینه اینترنت با

F1 + 111

وارد منوی سرور رفته و دکمه

F1

رو بزنید و تایید و خروج و تایید مجدد کنید

روی يك کanal کارتی رفته تا کanal باز شود

\* آموزش فعال سازی اکانت 12 ماهه رایگان Max-SHare در سری جدید

FULL HD

در سری جدید تولیدات این مدل 12 ماه اکانت رایگان دیگر هم به نام

Max-SHare

براتون اضافه کردیم تا نهايت استفاده رو ببرید.

آبديت رسیور با آخرین نرم افزار

رساندن اینترنت توسط واي فاي و گرفتن IP

**telegram.me/StarMaxForever**

فعالسازی امولاپور با F1 + 000

فعالسازی اینترنت با F1 + 111

ادامه کار :

منو

<

تنظیمات شبکه

( Active Code ) کد فعل

انتخاب Gs-Cam Code

OK

در جدول باز شده اعداد 1234567890 را تایپ کنید

دکمه آبی

سپس دکمه قرمز جهت اتصال

اکنون پیغام موفقیت آمیز بودن کار خود رو خواهید دید و پایین صفحه پیغام خوش امد گویی به Max-SHare و تعداد روز های باقیمانده اکانت خودتون رو خواهید دید. (از 365 روز شروع خواهد شد)

: Max-SHare مکمل توضیحات

- تعداد کانال هایی که در مسیرهای مختلف با Max-SHare باز خواهند شد بیشتر از فان کم هست (میتوانید تست کنید)

2- کانال های بازشده با Max-SHare رنگشان عوض نمی شود ( برخلاف فان کم )

3- چون اکانت فان کم شما با اتصال و فعالسازی گزینه اینترنت توسط شما استارت خواهد شد پس میتوانید از Max-SHare همزمان با استارت فان کم یا بعد از اتمام اکانت فان کم خود استفاده کنید.

## StarMax Support

اما توصیه ما برای داشتن کانال های بیشتر استفاده هم زمان هر دو اکانت در کنار هم و مکمل هم می باشد

- اکانت **Max-SHare** فقط برای تولیدات سری جدید که توزیع شده فعال خواهد شد نه تولیدات سری اول و قدیمی ما

\* توضیحاتی در مورد محصولات ارزان و اکانت فان کم استارمکس:

دربین برندهایی که در بازار موجود هست و رسیور اقتصادی و ارزان هم تولید میکنند

استارمکس تنها برندهی هست که دارای حداقل 6 ماه اکانت فان کم گلوبال هست

ما با افزایش مدت زمان بیشتر لحظات شاد و مفرحی را تقدیم شما نمودیم

زیرا تمام برندهای اقتصادی دیگر حداقل 3 ماه اکانت فان کم دارند.

\* آموزش وارد کردن دستی کدهای **BISS** و **DCW** در استارمکس های **ALI\_A & X** فول اج دی

آبديت دستگاه (چون با پچ خام کارخانه ای فعال نمیشه)

فعال کردن پچ با دکمه **F1 + 000**

روی کanal مورد نظر که کد میشه برد و **F1 + 333** رو بزنید و در جدول ظاهر شده کد مورد نظرتون رو وارد و ذخیره کنید

در جدول ظاهر شده :

دکمه **سبز** برای اضافه کردن **DCW** می باشد

دکمه **قرمز** برای ویرایش و اضافه کردن **BISS** می باشد.

\* آموزش وارد کردن دستی کدهای **Power VU** در استارمکس های **ALI\_A & X** فول اج دی

قبل از هر چیز رسیورتون رو با آخرین برنامه منتشر شده آبديت و به روزرسانی کنید. سپس امولاتور را با دکمه **F1 + 000** فعال کنید

و مراحل زیر رو دنبال کنید:

## Menu

### ( جدول کدها ) Patch Menu

OK

بادکمه های جانبی OK وارد قسمت Power VU شده

دکمه قرمز روی کنترل رو بزنید از جدول سمت چپ که براتون نمایان میشه کدهای فعالی که همواره خدمتتون ارایه و

آبديت ميشه رو دقيقا به همون ترتيب وارد کنيد

سپس در همون جدول OK رو بزنيد تا کدها تون ذخیره شه.

تذکر : مقادير قسمت های پرووايدر رو فقط 0 وارد کنيد.

اما مقادير قسمت ايندکس بسته به کدهای منتشره و فعال ميتواند 00 و 01 متغير باشد.

No.	Prov ID	Index	Key	ProviderName
A	1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			StarMaxSupport
B	1 00 00 00 00 01 01 00 4A D7 30 16 C3 00			4.8E 12303
C	3 00 00 00 00 C5 23 FD 03 E5 4F 10 00			4.8E 12322
D	4 00 00 00 01 3A CD 5A 56 2A 42 6F 00			4.8E 12322
E	5 00 00 00 00 AF 97 BC 64 13 3C 91 00			4.8E 12149-124
F	6 00 00 00 01 B4 44 3F F9 B5 18 40 00			4.8E 12149-124
OK	00 00 00 00 01 B8 DC 96 65 B4 83 0E 00			4.8E 12360
	8 00 00 00 01 DC 0A 76 FE EF AE 2B C9 00			4.8E 12360

Buttons at the bottom:

- Add (highlighted with a yellow arrow)
- Edit
- Delete
- Rename
- [SUB] Delete All

## StarMax Support

\* آموزش تنظیم ساعت دستگاه و تایمر یا رزرو برای ضبط‌در استارمکس های ALI\_A & X فول اج دی

الف : تنظیم برای پکیج IRIB یا پکیچها و پرووایدرهای که منطبق با استانداردهای جهانی نیست:



ب: تنظیم برای پکیج ها و پرووایدرهای استاندارد:



## StarMax Support

تذکر مهم :

نیمه اول سال باید زمان تابستانی روشن باشد

نیمه دوم سال زمان تابستانی خاموش

\* تنظیم تایمر یا رزرو برای روشن و ضبط اتوماتیک از یک کanal و خاموش شدن بعد از  
اتمام ضبط در استارمکس های ALI\_A & X\_Full اج دی

ابتدا فلش مموری خودتون رو به رسیور متصل کنید

دکمه TIMER روی کنترل رو بزنید



## StarMax Support



در این حالت چند ثانیه زودتر روشن میشه و سر وقت شروع به ضبط کردن میکنه  
جهت اطلاع از استارت ضبط میتوانید دکمه سبز رو بزنید .اگر دوبار دکمه سبز رو بزنید  
جدول اطلاعات کانال و ضبط نمایش داده میشه

با توجه به این که بارها در بخش های پرسش و پاسخ اعلام کردیم که تنظیمات PVR را  
چطور قرار بدهید ولی گویا نیاز شد جدا گانه اینجا مجدداً بیان میکنیم.



## StarMax Support

پس از اتمام عملیات ضبط فیلمهای ضبط شده در فلاش مموری در شاخه PVR و پوشه ALIDVRS2 قرار میگیرند.



دقیق بیان شده که تنظیمات TDT (دستی) و اتو چه موقعی بکار میره.

تنظیم دستی رو برای پروواپیدر های غیر استاندارد مثل IRIB که قصد دادن تایمر و ضبط دارید استفاده کنید

در غیر اینصورت اتو تنظیم کنید

بسته به نیازتون از گزینه های تنظیم ساعت استفاده کنید

\* راهنمای دیدن فیلم به همراه زیرنویس فارسی توسط یواس بی در امتارمکس های فول اج دی ALI\_A & X

فیلم و زیرنویس را همنام کنید و به یواس بی منتقل کنید. جهت نمایش زیرنویس فارسی دکمه SUB رو کنترل رو بزنید و گزینه فارسی رو انتخاب کنید. همچنین شما قادر به انتخاب رنگ فونت و رنگ پشت زمینه زیرنویس هم هستید.

( برای رنگ پس زمینه فونت ) که شامل رنگهای سبز - زرد - آبی - رنگ بنفش - فیروزه ای - سفید

( برای رنگ فونت ) که شامل همان رنگهای بالا هست. SUBTITLE FONT COLOR

## StarMax Support



\* اطلاع از وضعیت **IPTV** و **G\_Share** و کanal های تحت پوشش شرینگ اصلی گلوبال :

# برای اطلاع از وضعیت میتوانید واردیکی از سایت های زیر شده

<http://charge-ser.tv>

<http://charge-ser.dyndns.biz>

**telegram.me/StarMaxForever**

## StarMax Support

و مشخصات درخواستی را دقیقا وارد کنید و **query** رو بزنید و منتظر باشید تا نتیجه رو ببینید.

شماره سریال در گزینه **ABOUT STB** رسیورتون هست. (دقت کنید این شماره سریال 12 رقمی هست)

\* دیدن نام کanal های تحت پوشش شرینگ اینترنتی :

[http://charge-ser.tv/support\\_channel.php?type=0](http://charge-ser.tv/support_channel.php?type=0)

[http://charge-ser.dyndns.biz/support\\_channel.php?type=0](http://charge-ser.dyndns.biz/support_channel.php?type=0)

\* دیدن نام کanal های تحت پوشش شرینگ هوایی (در خاورمیانه) :

[http://charge-ser.tv/support\\_channel.php?type=1](http://charge-ser.tv/support_channel.php?type=1)

[http://charge-ser.dyndns.biz/support\\_channel.php?type=1](http://charge-ser.dyndns.biz/support_channel.php?type=1)

\* دیدن نام کanal های تحت پوشش **:iptv** :

[http://charge-ser.tv/iptv\\_list.php](http://charge-ser.tv/iptv_list.php)

[http://charge-ser.dyndns.biz/iptv\\_list.php](http://charge-ser.dyndns.biz/iptv_list.php)

\* اطلاع از وضعیت فان کم و کanal های تحت پوشش :

# برای اطلاع از وضعیت اکانت میتوانید وارد سایت زیر شده

<http://funcam.mine.nu>

و مشخصات درخواستی را دقیقا وارد کنید و **query** رو بزنید و منتظر باشید تا نتیجه رو ببینید.

شماره سریال در گزینه **ABOUT STB** رسیورتون هست. (دقت کنید این شماره سریال 12 رقمی هست)

\* دیدن نام کanal های تحت پوشش فانکم :

[http://funcam.mine.nu/support\\_channel.php?type=0](http://funcam.mine.nu/support_channel.php?type=0)