

عناوین :

- ۱- مطالب عمومی . مدل ها- لودر- کانال ادیتور- دریافت سافتکم- کانال تلگرام
- 2- آموزش و روش های تهیه بکاب یا پشتیبان کانال ها و استفاده مجدد از آنها
- 3-آموزش آبدیت و ارتقای نرم افزار
- 4- معرفی محصولات ارزان و اقتصادی استارمکس
- 5- مدت زمان شرینگ هوایی و اینترنتی
- 6- آموزش فعالسازی شرینگ هوایی
- 7- آموزش فعالسازی شرینگ اینترنتی جیشیر
- 8- آموزش فعالسازی شرینگ اینترنتی فانکم
- 9- آموزش فعالسازی شرینگ اینترنتی ماکسشیر محصولات استارمکس
- 10- آموزش اطلاع از مدت شرینگ هوایی توسط رسیور
- 11- آموزش اطلاع از مدت شرینگ اینترنتی توسط رسیور
- 12- آموزش وارد کردن کدهای دستی BISS و DCW
- 13- آموزش وارد کردن کدهای دستی Power VU
- 14- آموزش تنظیم ساعت دستگاه
- 15- تنظیم تایمر یا رزرو برای روشن و ضبط اتوماتیک از یک کانال و خاموش شدن بعد از اتمام ضبط
- 16- راهنمای دیدن فیلم به همراه زیر نویس فارسی توسط یواس بی
- 17- اطلاع از وضعیت G_Share و IPTV و کانال های تحت پوشش شرینگ اصلی گلوبال
- 18- اطلاع از وضعیت فان کم و کانال های تحت پوشش

* لطفا قبل از انتقال نرم افزار مطالب زیر را با دقت مطالعه کنی:

* برای داشتن شرینگ مطلوب و قابلیت های جدید همواره رسیور رو با آخرین نرم افزار به روز رسانی کنید.

* هر گونه تمدید اکانت توسط فروشندگان هم فقط با نرم افزار آخر صورت بگیره. با آبدیت ها و ورژنهای قدیمی تحت هیچ عنوان اکانتی رو تمدید نکنید

ورود به سایت رسمی نرم افزاری ما

○ A Series

- [A5+ Full HD](#)
- [A5 Full HD](#)
- [A30 Power Full HD](#)
- [A30 SADA Full HD](#)
- [A20 Full HD](#)
- [A100 Full HD](#)

○ X Series

- [X20 Super Full HD](#)
- [X10 Beta Full HD](#)
- [X100 Super Full HD](#)
- [X100 ALFA Full HD](#)

○ 1X1 Series

- [1X1 Super Full HD](#)
- [1X1 CXT + Full HD](#)
- [1x1 CXT Full HD](#)

• دریافت لودر متناسب با نرم افزارهای جدید

• دریافت کانال ادیتور متناسب با نرم افزارهای جدید

• دریافت سافتکم

• کانال تلگرام ما

* آموزش گرفتن بکاپ کانال به دو روش معمولی (حجم و مدت زمان زیاد) و کم حجم توسط USB و انتقال مجدد جهت استفاده آن در استارمکس های ALI_A & X فول اچ دی:

الف : روش معمول (حجم و مدت زیاد):

نحوه بک آپ یا گرفتن فایل پشتیبان بر روی یو اس بی در این روش شامل چهار گزینه هست. که بسته به نیازتون میتونید انجام بدید:

برای این کار ابتدا **USB** رو به رسیور متصل کنید و صبر کنید تا شناسایی بشه دکمه **USB** روی کنترل رو بزنید دکمه زرد رو فشار بدید جدولی باز میشه که چهار گزینه رو مشاهده میکنید :

1- همه اطلاعات مورد نظر شما شامل تنظیم دیش و سویچ..... که قبلا ذخیره کردید بر روی **USB** ذخیره میشه. یوزر پسورد وای فای و اینترنت و سیستم و... در این حالت ذخیره نخواهد شد. برای کسانی خوبه که اصلا آشنایی به تنظیمات بعد از ریست فکتوری ندارن و دغدغه تنظیم سویچ و سرچ و تنظیم دیش و موتور .. دارن و مجبورا از نصاب کمک بگیرن که با این کار دیگه هزینه نخواهند کرد این فایل به نام **دیتابیس** ذخیره میشه

2- فقط کانال ها و مسیرهاتون ذخیره میشه و نیاز دارید سویچ و یوزالز و ... اصلا در این حالت ذخیره نخواهد شد. برای کسانی خوبه که میتونن بعدش یوزالز و سویچ و تنظیمات اینترنت و... رو ذخیره کنن. این فایل به نام **کانال** ذخیره خواهد شد

3- همه پچ و کانالها و اطلاعات مسیرهها و یوزالز و حتی سیستم و وای فای و.... ذخیره میشه و به اصطلاح فایل **بوت ابگرید** بوجود میاد. کاربرد و مصرف عادی برای شما نداره و توصیه نمیشه

4- فقط **سافتکم** ذخیره میشه.

توضیح : نیازی نیست که از همه مراحل بکاپ تهیه کنید بسته به نیاز و توانایی و مهارتی که در تنظیمات دارید یکی رو ذخیره کنید.

در مرحله 1 و 2 و 3 پس از انتخاب ابتدا کیبورد مجازی نشان داده میشه تا به دلخواه خودتون فایلی که ذخیره میشه رو ابتدا نامگذاری کنید. میتونید اصلا نامگذاری هم

StarMax Support

نکند و دکمه آبی رو فشار بدید و صبر کنید تا بکاب گیری تموم شه و پیغام موفقیت رو ببینید.

ب : روش کم حجم :

فلش مموری رو به رسیور وصل کنید صبر کنید تا توسط رسیور شناسایی انجام بگیره

دکمه **USB** روی کنترل رو بزنید

اکنون دکمه **SAT** روی کنترل رو بزنید و بلافاصله توسط دکمه های کنترل **1113** رو

زده و در کیبوردی که نمایش داده میشه میتونید اسم موردنظرتون

رو برای ذخیره انتخاب کرده و سپس دکمه آبی رو بزنید و چند ثانیه منتظر باشید تا اتمام کار .

- فقط کانال ها و مسیرهاتون ذخیره میشه و سویچ و یوزالز و ... در این حالت ذخیره نخواهد شد . برای کسانی خوبه که میتونن بعدش یوزالز و سویچ و تنظیمات اینترنت و ... رو ذخیره کنن. این فایل به نام کانال ذخیره خواهد شد

- این بکاب در کانال ادیتور جدید قابل شناسایی و اجراییست

*** استفاده از بکاب :**

حالا این کار رو که انجام دادید و (به هر روشی) که دوست داشتید بکاب گرفتید برای استفاده از بکابتون فقط کافیه روی فایل بکابی که به اسم دلخواه ذخیره کردید دکمه اوکی رو فشار بدید و تایید کنید و صبر کنید تا انتهای کار و رسیور مجددا راه اندازی بشه.

*** آموزش ارتقا و آبدیت نرم افزار توسط USB در استارمکس های ALI_A & X فول اچ دی**

ابتدا نرم افزار مختص به رسیور خودتون رو دانلود و از حالت فشرده خارج کنید و به فلش مموریتون منتقل کنید بعد دکمه USB روی کنترل رو بزنید . روی نرم افزار مورد نظر OK کنید و تایید و منتظر بمانید تا به روز رسانی انجام و رسیور یکبار به طور خودکار مجددا راه اندازی شه.

StarMax Support

حالا رسیور رو ریست فکتوری (تنظیمات کارخانه) و حتما یکبار از کلید پشت خاموش و روشن کنید

سپس بکاب جدیدتون که با پیج قبلی جستجو کردید رو منتقل کنید

با کنترل از راه دور با **F1 + 000** پیج رو فعال کنید.

حالا سایر تنظیمات دیگری که مد نظر دارید مانند : تنظیمات موتور / وایفای / اینترنت / سرور اینترنتی / شرینگ هوایی / سیسیکم / ساعت و زبان رو انجام بدید **حتما** بعد از تنظیمات فوق مجددا رسیور رو از کلید پشت خاموش و روشن کنید.

خواهش از استفاده بکاب هایی که با جستجوهای قدیمی انجام دادید و یا **دارید استفاده نکنید** اطلاع دارید که در این چند مدت پکیج های معروف تغییرات فرکانسی و سیستمی زیادی در ماهواره های مختلف علی الخصوص یوتلست 9 درجه و هاتبرد 13 درجه و آسترا 19 درجه و برخی ماهواره های دیگر داشتند لذا با ریختن بکاب های قدیمی به مشکل خواهید خورد. این مشکلات شامل نداشتن صدا و یا نداشتن سرویس یا فقط رنگی بودن کانال های شرینگ بدون داشتن صدا و تصویری کند شدن عملکرد کنترل از راه دور و دستگاه و.... خواهد بود

اما با این حال بهترین کار و توصیه ما سرچ مجدد هست.

*** اما معرفی محصولات ارزان و اقتصادی ما :**

استارمکس A5 سری اول : 6 ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال

استارمکس A5 سری جدید : 6 ماه اکانت فان کم گلوبال + 12 ماه اکانت رایگان

Max-SHare

استارمکس + A5 (پلاس) کارتن بنفش : 15 ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال به همراه

دانگل وایفای رایگان

استارمکس + A5 (پلاس) کارتن سبز : 6 ماه اکانت رایگان فان کم به همراه دانگل

وای فای رایگان

یعنی 4 محصول ارزان با قیمتهای متنوع برای هر قشری و با حداقل درآمد رو تا این لحظه تقدیم شما کردیم تا قدرت خرید یک رسیور فول اچ دی ساده و ارزان اما با کیفیت و کارایی بالا رو داشته باشید

telegram.me/StarMaxForever

*مدت زمان شرینگ هوایی و اینترنتی استارمکس:

شرینگ هوایی رایگان یا SDS گلوبال که مختص دوتیونره ها می باشد دارای 15 ماه : با رساندن دیش دیتا به تیونر دوم و فعالسازی گزینه های آن تاریخ استارت خواهد خورد.

شرینگ اینترنتی رایگان گلوبال یا G_Share دارای 15 ماه

: با رساندن و فعالسازی گزینه اینترنت تاریخ استارت خواهد خورد.

* آموزش فعال کردن شرینگ رایگان هوایی در استارمکس های دو تیونره

ALI_A & X فول اچ دی

ابتدا پیج جدید را دانلود کنید و به دستگاه انتقال دهید (مطابق دستورالعمل توصیه شده) توسط کنترل از راه دور :

F1 + 000

را بزد تا پیج فعال شود

F1 + 111

را زده و

SDS MODE (گزینه 5)

را انتخاب کنید

بعد وارد صفحه جدید میشوید بستگی به استفاده شما از مسیر دیتا یکی از مسیر ها رو انتخاب و تایید میکنید. از صفحه خارج شده و دستگاه رو یکبار از کلید پشت خاموش و روشن کنید

برای استفاده از شرینگ هوایی استفاده از دیش دیتا و تیونر الزامی هست

توصیه ما برای هموطنان ایرانی ما مسیر دیتای مناسب و بدون دردسر دیلو 6 هست و سپس مسیرهای دیگر

* آموزش فعال سازی شرینگ اینترنتی رایگان جی شیردر استارمکس های ALI_A & X

فول اچ دی

ابتدا پیج جدید را دانلود کنید و به دستگاه انتقال دهید (مطابق دستورالعمل توصیه شده) توسط کنترل از راه دور :

F1 + 000

را بزد تا پیج فعال شود

F1 + 111

رو زده و گزینه اینترنت رو انتخاب کنید

F1+666

رو بزنیید و سپس دکمه

F1

رو زده و پیغامی که به شما داده شده رو تایید و سپس دکمه خروج رو زده و مجدداً تغییرات رو تایید و ذخیره کنید

تذکر: استفاده از اینترنت توسط استفاده از پورت لن/ وای فای / مودم 3G / هات اسپات (کلاً به هر طریقی که میتونید اینترنت رو به رسیور برسونید) الزامی هست با فعال شدن شرینگ اینترنتی کانال هایی که بازگشایی میشن رنگشون سبز میشه

*** آموزش فعال سازی شرینگ اینترنتی رایگان فان کم (جی شیر) در**

A5 & A5+ فول اچ دی

آبدیت با آخرین نرم افزار

فعال کردن پچ با

F1 + 000

اتصال وای فای به رسیور و برقراری اینترنت و گرفتن ای پی

فعال سازی گزینه اینترنت با

F1 + 111

وارد منوی سرور رفته و دکمه

F1

رو بزنیید و تایید و خروج و تایید مجدد کنید

روی یک کانال کارتی رفته تا کانال باز شود

*** آموزش فعال سازی اکانت 12 ماهه رایگان Max-SHare در سری جدید StarMax A5**

FULL HD

در سری جدید تولیدات این مدل 12 ماه اکانت رایگان دیگر هم به نام

Max-SHare

براتون اضافه کردیم تا نهایت استفاده رو ببرید.

آبدیت رسیور با آخرین نرم افزار

رساندن اینترنت توسط وایفای و گرفتن IP

telegram.me/StarMaxForever

StarMax Support

فعالسازی امولاتور با F1 + 000

فعالسازی اینترنت با F1 + 111

ادامه کار :

منو

<

تنظیمات شبکه

کدفعال (Active Code)

انتخاب Gs-Cam Code

OK

در جدول باز شده اعداد 1234567890 رو تایپ کنید

دکمه آبی

سپس دکمه قرمز جهت اتصال

اکنون پیغام موفقیت آمیز بودن کار خود رو خواهید دید و پایین صفحه پیغام خوش آمد گویی به Max-SHare و تعداد روز های باقیمانده اکانت خودتون رو خواهید دید.(از 365 روز شروع خواهدشد)

توضیحات مکمل Max-SHare :

1- تعداد کانال هایی که در مسیرهای مختلف با Max-SHare باز خواهند شد بیشتر از فان کم هست (میتونید تست کنید)

2- کانال های باز شده با Max-SHare رنگشان عوض نمی شود (برخلاف فان کم)

3- چون اکانت فان کم شما با اتصال و فعالسازی گزینه اینترنت توسط شما استارت خواهد شد پس میتونید از Max-SHare همزمان با استارت فان کم یا بعد از اتمام اکانت فان کم خود استفاده کنید.

telegram.me/StarMaxForever

StarMax Support

اما توصیه ما برای داشتن کانال های بیشتر استفاده همزمان هر دو اکانت در کنار هم و مکمل هم می باشد

4- اکانت Max-SHare فقط برای تولیدات سری جدید که توزیع شده فعال خواهد شد نه تولیدات سری اول و قدیمی ما

*** توضیحاتی در مورد محصولات ارزان و اکانت فان کم استارمکس:**

در بین برندهایی که در بازار موجود هست و رسیور اقتصادی و ارزان هم تولید میکنند استارمکس تنها برندی هست که دارای حداقل 6 ماه اکانت فان کم گلوبال هست ما با افزایش مدت زمان بیشتر لحظات شاد و مفرحی را تقدیم شما نمودیم زیرا تمام برندهای اقتصادی دیگر حداکثر 3 ماه اکانت فان کم دارند.

*** آموزش اطلاع از باقیمانده شرینگ هوایی StarMax X100 ALFA / SUPER / A100**

توسط رسیور:

الف: پس از زدن دکمه 111 + F1 جدول لیست SDS میاد.

که در آخر لیست SDS : گزینه ای با نام SDS INFO اضافه شده که با OK کردن روی گزینه ذکر شده اطلاعات اعتبار شرینگ هوایی ظاهر میشه .

ب: در منوی About STB (در باره گیرنده) : فقط موقعی که شرینگ هوایی فعال شده باشد میتوانید در گزینه آخر یعنی SDS Time تاریخ رو ببینید

تذکر: فقط در صورت استارت و استفاده از شرینگ هوایی تاریخ شروع و پایان رو دقیق نشون خواهد داد. در صورتی که شرینگ هوایی رو فعال نکرده باشید تاریخ نشان داده شده ملاک نیست

*** آموزش اطلاع از باقیمانده شرینگ اینترنتی توسط رسیور:**

بعد از فعالسازی سرور رایگان اینترنتی از دو طریق مدت زمان و تاریخ شروع و پایان شرینگ اینترنتی قابل مشاهده هست :

telegram.me/StarMaxForever

StarMax Support

1- با دکمه های جانبی بر روی سرور آخر (شماره 40 برای جیشیر و شماره 10 برای فانکم) رفته وضعیت اتصال سرور و تاریخ شروع و خاتمه اکانتتون رو اون پایین خواهید دید

2- منو / درباره دستگاه آخرین وضعیت اتصال اکانت و تاریخ شروع و پایان اکانت رو ببینید

* آموزش وارد کردن دستی کدهای BISS و DCW در استارمکس های X & A_ALI فول اچ دی

آبدیت دستگاه (چون با پیچ خام کارخانه ای فعال نمیشه)

فعال کردن پیچ با دکمه **F1 + 000**

روی کانال مورد نظر که کد میشه برید و **F1 + 333** رو بزنید و در جدول ظاهر شده کد مورد نظرتون رو وارد و ذخیره کنید

در جدول ظاهر شده :

دکمه سبز برای اضافه کردن DCW می باشد

دکمه قرمز برای ویرایش و اضافه کردن BISS می باشد.

* آموزش وارد کردن دستی کدهای Power VU در استارمکس های X & A_ALI فول اچ دی

قبل از هر چیز رسیورتون رو با آخرین برنامه منتشر شده آبدیت وبه روزرسانی

کنید. سپس امولاتورا با دکمه **F1 + 000** فعال کنید

و مراحل زیر رو دنبال کنید:

Menu

Patch Menu (جدول کدها)

OK

با دکمه های جانبی OK وارد قسمت Power VU شده

StarMax Support

دکمه **قرمز** روی کنترل رو بزنید از جدول سمت چپ که براتون نمایان میشه کدهای فعالی که همواره خدمتون ارایه و

آبدیت میشه رو دقیقا به همون ترتیب وارد کنید

سپس در همون جدول **OK** رو بزنید تا کدها تون ذخیره شه.

تذکر: مقادیر قسمت های پرووایدر رو فقط **0** وارد کنید.

اما مقادیر قسمت ایندکس بسته به کدهای منتشره و فعال میتونند **00** و **01** متغیر باشد.



StarMax Support

* آموزش تنظیم ساعت دستگاه و تایمر یا رزرو برای ضبط در استارمکس های & ALI_A
X فول اچ دی

الف: تنظیم برای پکیج IRIB یا پکیجها و پرووایدهایی که منطبق با استانداردهای جهانی نیست:



ب: تنظیم برای پکیج ها و پرووایدهای استاندارد:



telegram.me/StarMaxForever

StarMax Support

تذکر مهم :

نیمه اول سال باید زمان تابستانی روشن باشه

نیمه دوم سال زمان تابستانی خاموش

* تنظیم تایمر یا رزرو برای روشن و ضبط اتوماتیک از یک کانال و خاموش شدن بعد از

اتمام ضبط در استارمکس های ALI_A & X فول اچ دی

ابتدا فلش مموری خودتون رو به رسیور متصل کنید

دکمه TIMER روی کنترل رو بزنید



telegram.me/StarMaxForever



در این حالت چند ثانیه زودتر روشن میشه و سر وقت شروع به ضبط کردن میکنه جهت اطلاع از استارت ضبط میتونید دکمه سبز رو بزنید. اگر دوبار دکمه سبز رو بزنید جدول اطلاعات کانال و ضبط نمایش داده میشه با توجه به این که بارها در بخش های پرسش و پاسخ اعلام کردیم که تنظیمات PVR رو بطور قرار بدید ولی گویا نیاز شد جدا گانه اینجا مجددا بیان میکنیم.



StarMax Support

پس از اتمام عملیات ضبط فیلمهای ضبط شده در فلش مموری در شاخه PVR و پوشه ALIDVRS2 قرار میگیرند.



دقیق بیان شده که تنظیمات TDT (دستی) و اتو چه موقعی بکار میره.

تنظیم دستی رو برای پرووایدر های غیر استاندارد مثل IRIB که قصد دادن تایمر و ضبط دارید استفاده کنید

در غیر اینصورت اتو تنظیم کنید

بسته به نیازتون از گزینه های تنظیم ساعت استفاده کنید

* راهنمای دیدن فیلم به همراه زیر نویس فارسی توسط یواس بی در استارمکس های

ALI_A & X فول اچ دی

فیلم و زیرنویس را **همنام** کنید و به یواس بی منتقل کنید. جهت نمایش زیرنویس فارسی دکمه SUB رو کنترل رو بزنید و گزینه فارسی رو انتخاب کنید. همچنین شما قادر به انتخاب رنگ فونت و رنگ پشت زمینه زیرنویس هم هستید.

SUBTITLE BACK COLOR (برای رنگ پس زمینه فونت) که شامل رنگهای سبز - زرد - آبی - رنگ بنفش - فیروزه ای - سفید

SUBTITLE FONT COLOR (برای رنگ فونت) که شامل همان رنگهای بالا هست.

telegram.me/StarMaxForever

StarMax Support



* اطلاع از وضعیت G_Share و IPTV و کانال های تحت پوشش شرینگ اصلی گلوبال :

برای اطلاع از وضعیت میتونید واردیکی از سایت های زیر شده

<http://charge-ser.tv>

<http://charge-ser.dyndns.biz>

telegram.me/StarMaxForever

StarMax Support

و مشخصات درخواستی را دقیقاً وارد کنید و **query** رو بزنید و منتظر باشید تا نتیجه رو ببینید.

شماره سریال در گزینه **ABOUT STB** رسیورتون هست. (دقت کنید این شماره سریال 12 رقمی هست)

* دیدن نام کانال های تحت پوشش شرینگ اینترنتی :

http://charge-ser.tv/support_channel.php?type=0

http://charge-ser.dyndns.biz/support_channel.php?type=0

* دیدن نام کانال های تحت پوشش شرینگ هوایی (در خاورمیانه):

http://charge-ser.tv/support_channel.php?type=1

http://charge-ser.dyndns.biz/support_channel.php?type=1

* دیدن نام کانال های تحت پوشش iptv :

http://charge-ser.tv/iptv_list.php

http://charge-ser.dyndns.biz/iptv_list.php

* اطلاع از وضعیت فان کم و کانال های تحت پوشش :

برای اطلاع از وضعیت اکانت میتونید وارد سایت زیر شده

<http://funcam.mine.nu>

و مشخصات درخواستی را دقیقاً وارد کنید و **query** رو بزنید و منتظر باشید تا نتیجه رو ببینید.

شماره سریال در گزینه **ABOUT STB** رسیورتون هست. (دقت کنید این شماره سریال 12 رقمی هست)

* دیدن نام کانال های تحت پوشش فانکم :

http://funcam.mine.nu/support_channel.php?type=0

telegram.me/StarMaxForever